



Инструкция по эксплуатации диктофона-плеера DU200Z

При работе с диктофоном

Рекомендуется!! Использовать прибор в сухом проветриваемом месте, вдали от источников влаги.

Не оставляйте диктофон в нагретой влажной среде, под прямыми солнечными лучами.

Не храните диктофон в местах с повышенной пыленностью или влажностью.

Не допускайте сильных вибраций и ударов.

Не разбирайте, не чините и не вносите модификаций в диктофон самостоятельно.

С видео инструкцией по настройке диктофона Вы можете ознакомиться на сайте prokam24.ru.

Общее описание

Диктофон плеер EaglePro DU150Z – предназначенная для записи звука на внутреннюю память, а также для прослушивания записанных аудиофайлов с помощью наушников.

Имеет возможность работы в режимах автономной звукозаписи на встроенную память диктофона, а также работе при подключенном питании.

Основными преимуществами модели являются не только шумоподавление при записи, но и наличие датчика звука, который включает диктофон на запись при превышении порога 35db (обычная речь человека).

Диктофон собран на современном заводе, оборудованном точными станками и имеют очень качественные платы, детали и пайку.

Данный мини диктофон имеет 8Гб встроенной памяти, что позволяет записать 100 часов записи.

Работает до 25 часов от встроенной аккумуляторной батареи.

Диктофон имеет габариты всего 60 x 25 x 7 мм и вес 54 г., ударопрочный корпус неприметного черного цвета и стильный дизайн.

Рабочий температурный диапазон -10 ± 50 °С. Источники зарядки: АБ - от стационарной сети 220В, от USB разъема ПК.

Как работать с диктофоном

Перед началом работы:

Отключите от диктофона наушники (в случае, если они подключены)

С помощью USB разъема присоединить диктофон к USB порту компьютера для зарядки (допускается зарядка и обеспечение постоянного питания от сети 220В через адаптер 5V) и зарядить аккумуляторную батарею около 3х часов.

Режим записи звука

Запись звука в непрерывном режиме включается переводом переключателя на корпусе диктофона в положение On. После включения световой индикатор мигнет 3 раза и погаснет - запись звука начата.

Для остановки записи нужно перевести переключатель в положение Off. Пока запись сохраняется - индикатор горит, после сохранения он погаснет, диктофон выключится.

Включение по датчику звука

Для настройки диктофона по датчику звука от 35Дб необходимо:

1. Перевести переключатель на корпусе диктофона в режим On,
2. Нажать и удерживать кнопку “-” пока не потухнет индикатор.

Функция шумоподавления

Для включения и функции необходимо:

1. Перевести переключатель на корпусе диктофона в режим On.
2. Нажать и удерживать кнопку “-” около 3х секунд, пока не потухнет индикатор.

Режим MP3-плеера

Для переключения в режим MP3 плеера необходимо:

1. Вставить наушники в гнездо 3,5мм на корпусе диктофона;
2. Перевести переключатель в положение On для прослушивания ранее сохраненных на внутреннюю память музыкальных треков;
3. Нажать кнопку “-” (включится список треков, которые записал сам диктофон)
4. Перевести переключатель в положение Off для остановки воспроизведения.

Регулировка громкости производится с помощью удержания кнопок “+” и “-”.

Режим мониторинга

Производится мониторинг следующим образом:

1. Перевести переключатель диктофона в положение On.
2. Нажать и удерживать около 5 секунд одновременно кнопки “+” и “-”.
3. Подключить наушники и прослушать то, что записывает диктофон.

Технические характеристики

Объем встроенной памяти: 8 Гб

Время работы без подзарядки: 25 часов

Время зарядки: 3 часа

Емкость аккумулятора: 300 мАч

Режим шумоподавления: Есть, авто

Скорость записи: 192 кбит/с

Датчик звука: >35 Дб

Возможность работы при подзарядке: Есть до 100 часов

Выходная мощность на наушники: 5мВт, 16 Ом

Входной разъем: 3.5 мм, Стерео

Габариты диктофона: 60 x 25 x 7 мм., масса 15 грамм

Условия эксплуатации прибора: температура -10 ± 50 °С

Источники зарядки АБ: USB порт компьютера, допускается зарядка от стационарной электрической сети 220В через адаптер 5V

Предусмотрена одновременная зарядка аккумуляторной батареи и работа прибора.

Время непрерывной работы от стационарной внешней сети ограничивается емкостью памяти. Прибор не требует «отдыха» или остановки на плановое техническое обслуживание, способен работать в круглосуточном режиме.

Комплект поставки

Мини диктофон-плеер DU200Z – 1 шт.

Наушники, для прослушивания аудиозаписей – 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.

Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Оплата, гарантия, возврат

 Наложный платеж - никаких предварительных платежей, заказ оплачивается на почте при получении посылки.

 Честная гарантия 1 год - означает, что в случае возникновения гарантийного случая, мы не ремонтируем товар, не отправляем вас в сервисный центр как это делают в других магазинах, мы просто его **меняем на НОВЫЙ!**

 Программа беспрепятственного возврата товара - в течение 14 дней возможно обменять или вернуть непонравившийся товар без объяснения причин своих действий.

Внешний вид оборудования может быть изменен изготовителем в целях улучшения его технических характеристик без обязательного уведомления об этом покупателя.